



TUBOS LED DE EMERGENCIA



## TUBO LED CON EMERGENCIA 120 CM 18 W

28 mm



1200 mm

### PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Tubo LED con emergencia
Casquillo	G13
Potencia luz permanente	18 W
Potencia luz emergencia	5 W
Duración batería	2 horas
Voltaje	85-265 V
Temperatura de color	6500 K
Lúmenes	1800 Lm
Angulo de iluminación	135°
Dimensión largo	1200 mm
Dimensión ø ancho	28 mm
Regulable	No
Factor de potencia	PF>0,95
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Certificados	CE & RoHS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Tubo Led con Emergencia 120CM 18W** es un tubo de Led T8 con sistema de emergencia permanente integrado en el propio tubo, con driver LED integrado, con un tono de luz fría y un consumo de 18W. Con el suministro de corriente normal el tubo funciona normalmente, cuando no hay corriente sigue funcionando a una potencia del 30% durante 120 minutos. Tubo ideal para instalar en oficinas, centros comerciales, colegios, hoteles, parkings cerrados etc.

Incorpora batería de emergencia con una autonomía de 2 horas.

El tubo funciona, mientras exista suministro de corriente eléctrica, a una potencia de 18W.

Cuando no exista suministro de corriente eléctrica, el modo emergencia se activará automáticamente, el tubo se mantendrá encendido durante las dos próximas horas con una potencia de 5W.

Colocación directa a la red, con conexión a un lateral.

### CONEXION A UN LADO

